

## BM-J01 キネティックスイッチ 取扱説明書

2502A

### 製品概要


BM-J01は、マイクロエネルギー取得技術を使用し電池不要で作動するキネティックスイッチです。受信機と組み合わせて、ワイヤレスで照明機器等のオン/オフを切り替えることができます。

### 仕様

製品名： BM-J01  
作動タイプ： プッシュボタン  
キー数： 1キー  
電源： セルフパワー（電池不要）  
動作周波数： RF 923.6MHz  
動作温度： -20°C~+55°C  
動作範囲： 80メートル(屋外)  
25メートル(屋内)  
使用方法： 受信器とペアリングして使用

### 取付方法

キネティックスイッチを既存のスイッチパネルに取り付けてください。



### ペアリング方法

BM-J01を使用するには、受信器とペアリングする必要があります。通常のペアリング方法は、受信器のペアリングボタンを約3秒間押し続け、インジケータランプが点滅したらペアリングボタンから手を放し、BM-J01スイッチのボタンを1回押します。インジケータランプが消灯すると、ペアリングが成功したことを意味します。  
以降はBM-J01のボタンで受信器を制御できます。(詳細な手順については、受信器の取扱説明書を参照してください。)

### 注意事項

BM-J01スイッチは電子機器です。ご使用の際には液体などが侵入しない環境でご使用ください。またBM-J01スイッチを水等で洗浄することはおやめください。

### ユーザーサポート

製品保証期間：ご購入日から1年

お問合せ先：  
リュウド株式会社 孟地サービスセンター  
〒942-1503 新潟県十日町市孟地162  
025-595-6764  
tech@reudo.co.jp  
<https://www.reudo.co.jp/kinetic>

